

230V-Rauchwarnmelder

Ei166

Nach dem Streulichtprinzip, für Anwendungen in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung



- Frühzeitige Rauchererkennung bei Bränden in Wohnräumen
- Integrierter, 85dB(A) starker Piezo-Alarm
- Funktionales, kompaktes Design
- Mit fest eingebauten, wieder aufladbaren 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung
- Leicht zu erreichender Test-/Stummschaltknopf
- Stummschaltung reduziert bei unerwünschten Alarmen die Empfindlichkeit des Gerätes, ohne es abzuschalten
- Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk möglich
- Optionale Ausrüstung mit Ei Electronics Funk-Montagesockel möglich
- Inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung
- Zur Verwendung nach DIN 14676
- 5 Jahre Garantie

Funktion

- Der Rauchwarnmelder Ei166 arbeitet nach dem foto-optischen Prinzip, auch Streulichtprinzip genannt.
 - Der Rauchwarnmelder löst Alarm aus, sobald Rauch in die optische Rauchkammer eingedrungen ist.
 - Das eingebaute, piezo-elektronische Horn alarmiert mit einem Schalldruck von mindestens 85dB(A) in 3 Metern Entfernung.
 - Sobald keine Rauchpartikel mehr in der Rauchkammer vorhanden sind, wird der Rauchwarnmelder automatisch zurückgesetzt und der Alarm wird ausgeschaltet.
 - Für den Fall, dass die Spannung der Notstromzellen nachlässt, gibt der Melder eine Warnung mittels LED-Licht und akustischem Warnton.
- Ein Gerätetest kann jederzeit durch das Drücken des Testknopfes erfolgen. Der Sensor und die Elektronik des Melders werden dann überprüft und ein Testalarm wird ausgelöst.
 - Im Falle eines Täuschungs- bzw. Fehlalarms kann dieser durch Drücken des Stummschaltknopfes beendet werden. Der Melder wird dann für einen Zeitraum von ca. 10 Minuten desensibilisiert (die Empfindlichkeit wird um den Faktor 4 herabgesetzt), bevor er automatisch in seinen normalen Betriebszustand zurückkehrt.

Vernetzung

- ➔ Der Rauchwarnmelder Ei166 ist standardmäßig per Draht vernetzbar, indem eine weitere Ader in dem Kabel genutzt wird, welches die 230V Stromversorgung von Melder zu Melder führt. Durch Nutzung des Funk-Montagesockels Ei168 anstelle des Standard-Montagesockels können funkvernetzbare Melder und Komponenten (z.B. Funk-Notwarnknopf oder Funk-Fernbedienung) in das Netzwerk integriert werden.
- ➔ Der Funk-Montagesockel Ei168 ist auch nachträglich durch Austausch gegen den Standard-Montagesockel einsetzbar.
- ➔ Eine Vernetzung von bis zu 31 Geräten ist möglich. Empfohlen werden 12 Rauchwarnmelder plus Hitzewarnmelder und anderen Funkzubehörprodukten.

Hinweise

1. Durch das Arretieren des Warnmelders auf der Montageplatte wird die Verbindung zur 230V Versorgung im Montagesockel hergestellt. Gleichzeitig werden auch erst in diesem Moment die eingebauten Notstromzellen des Gerätes aktiviert. Dies vermeidet unnötigen Energieverbrauch im Vorfeld der Installation und bei der Lagerung.
2. Beim Anbringen des Rauchwarnmelders auf den Montagesockel entscheidet der Installateur, ob das Gerät einfach zu demontieren sein soll oder ob eine sog. Eingriffssicherung das schnelle Abnehmen und Entfernen des Melders verhindert.
3. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Warnmelder per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch andere funkvernetzte Geräte in nahe gelegenen Wohnungen oder Häusern zu vermeiden.

Technische Daten

Sensortyp	Streulicht
Stromversorgung	230V AC / 50 Hz
Notstromversorgung	Lithium-Zellen
Batterie fest eingebaut	ja
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Alarmtyp	piezoelektron. Horn
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Vernetzungsmöglichkeit*	31 Geräte (bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör)
Kompatibles Funkmodul	Ei168
Betriebsbereitschaft	grünes LED-Dauerleuchten
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Gewicht	320 g
Abmessungen	Durchmesser 152 mm x 50 mm
Gehäusematerial	Kunststoff (VO-klassifiziert gem. UL94)
Gehäusefarbe	weiß
Befestigung	Montagesockel mit Eingriffssicherung, Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)
Überwachungsbereich	≤ 60 m ²
Standards	DIN EN 14604 / DIN 14676 / CE / ISO 9001:2000
Garantie	5 Jahre inkl. Batterie

* Drahtvernetzung: Kabellänge <= 250 m, Kabeltyp NYM
 Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Rauchwarnmelder	Ei166	230V-Betrieb, mit 9V-Volt-Lithium-Notstromzellen (fest eingebaut, selbst aufladend), Vernetzung per Draht oder Funk möglich, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre
Funk-Montagesockel	Ei168	230V-Betrieb, mit selbstaufladender Notstromversorgung durch Lithium-Batterie (fest eingebaut), Batterielebensdauer mind. 10 Jahre